

INFORMAÇÕES TÉCNICAS REVERSSORA DE BAIXA TENSÃO											
Corrente em regime permanente (A)	160	200	250	400	630	800	1000	1200	1400	1600	
Tensão Nominal (V)	600										
Tensão Aplicada 60Hz a 60s (V)	2500										
Tensão de Isolamento (V)	1000										
Tensão de impulso (Uimp)	8kV				12kV						
Corrente de Curta Duração (KA a 1seg.)	8			15		20	50				
Corrente Operacional em AC-21 220/380/440V - FP 0,95 (A)	160	200	250	400	630	800	1000	1200	1400	1600	
Corrente Operacional em AC-22 220/380/440V - FP 0,95 (A)	160	200	250	400	630	800	1000	1200	1400	1600	
Corrente Operacional em AC-23 220/380/440V - FP 0,95 (A)	160	200	250	400	630	800	1000	1200	1400	1600	
Vida Mecânica IEC60947-3(Manobras)	1.600			1000		600					
Vida Elétrica IEC60947-3(Manobras)	200										
Secção dos cabos condutores para terminal de conexão (mm²)	50	95	120	240	(2x) 150	-	-	-	-	-	
Barra chata de cobre para terminal de conexão (mm x mm)	20x2	25x3	25x3	30x5	(2x) 40x5	(2x) 50x5	(2x) 300	(2x) 400	(2x) 500		
Parafuso do terminal	M8	M10			M12						
Torque para o parafuso do terminal (Nm)	16	32			70						
Grau de Proteção da Caixa Blindada	IP 30 (**)										
Tamanho do Fusível Tipo do fusível NH-gL/gG	00 (*)	01 (*)	02(*)	03(*)	04(*)						
Corrente Continua											
Tensão Nominal de Emprego	125										
Corrente Nominal de Emprego	DC-21										
Elevação de Temperatura nos contatos com IN-ITH e Temp. Amb. 40°C	45										
Condições do Ambiente											
Temperatura (°C)	-5 até 45										
Altitude (m)	2500										
Umidade Relativa em 40 °C (%)	85										
Acionamento											
Grau de Proteção (Manopla Móvel)	IP-50										
Ângulo de Operação (graus)	90°										
Torque de Operação (Nm)	45										
Contatos auxiliares NA/NF											
Tensão de operação dos contatos auxiliares (Vca)	380										
Corrente de operação dos contatos auxiliares (Aca)	05										

OBS.: (*) Somente para os modelos F (com base fusível) e/ou FC (com base fusível e com caixa blindada);

(**) Somente para os modelos C (com caixa blindada) e/ou FC (com base fusível e com caixa blindada).